

Anleitung zur Installation der Firmware

Für DSL-2750B Rev.D1

Installieren Sie die Firmware bitte über eine LAN Verbindung, nicht über Wireless.

Gehen Sie bitte wie folgt vor.


1. Greifen Sie per Webbrowser auf die Konfiguration des DSL-2750B zu.
Die Standard Adresse ist <http://192.168.1.1> .

2. Bei **Benutzername** bzw. **User Name** geben Sie ggf. **admin** ein.
Bei **Kennwort** bzw. **Password** geben Sie **admin** ein und klicken auf **Anmelden** bzw. **Log In**.


Hinweis:

Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.
Kennen Sie das vergebene Admin-Kennwort nicht mehr, müssen Sie das DSL-2750B auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Factory Reset).

Halten Sie dazu den Resettaster auf der Rückseite des eingeschalteten DSL-2750B mit z.B. einer Büroklammer oder einer Nadel für 5 - 10 Sekunden gedrückt.




3. Ändern Sie ggf. auf der linken Seite die Sprach auf **Deutsch**.




4. Wählen Sie oben das Menü **Wartung und Verwaltung** und links das Menü **Firmware-Aktualisierung** aus.

Klicken Sie auf **Durchsuchen** und wählen Sie die zuvor entpackte Firmwaredatei **DSL-2750B_D1_EU_1.02_09232014_1915.bin** aus und klicken auf **Hochladen**.



5. Die neue Firmware wird nun installiert. Dies dauert etwa 2,5 Minuten.




6. Nachdem das DSL-2750B neu gestartet ist, erscheint wieder das Anmelde-Fenster.

Bei **Benutzername** bzw. **User Name** geben Sie ggf. **admin** ein.

Bei **Kennwort** bzw. **Password** geben Sie **admin** ein und klicken auf **Anmelden** bzw. **Log In**.

Hinweis:


Haben Sie bereits ein Admin-Kennwort konfiguriert, geben Sie dieses an.



7. Abschließend führen Sie bitte einen Factory Reset durch.

Wählen Sie dazu oben das Menü **Wartung und Verwaltung** und links **Einstellungen speichern / wiederherstellen** aus.


Klicken Sie auf den Knopf **Gerät wiederherstellen**.



8. Klicken Sie auf OK.



9. Das DSL-2750B startet nun neu.



10. Nachdem das DSL-2750B neu gestartet ist, richten Sie den DSL-2750B bitte wieder neu ein.

Installieren Sie bitte keine Konfigurationsdatei einer anderen, älteren Firmwareversion in Ihren DSL-2750B.